attisani macchine s.r.l.
TUTTO PER DEMOLIRE E PERFORARE
Via Raffaele Costi 115, 00155 Roma
(uscita Tor Cervara A24 Roma-L'Aquila)
Tel e Fax 06/2291304 – 06/2292650
www.attisanimacchine.it info@attisanimacchine.it

Nolo 360°

GSW 108

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (108 KVA) E MONOFASE / VERSIONE SILENZIATA/ MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

		GSW 108
POTENZA CONTINUA PRP	kVA (kW)	102 (82)
Pot. In Emergenza LTP	kVA (kW)	108 (86)
Tensione nominale	Volt	400/230
Frequenza Nominale	Hz	50
Fattore di potenza	Cos ϕ	0,8
Capacità serbatoio	Litri	320
Autonomia al 75% del carico	h	19
Potenza acustica	dB(A)	96
Pressione acustica a 7 m	dB(A)	71
Dimensioni (LxPxA)	mm	3.000 x 1.150 x 1.730
Peso	kg	1.800
MOTORE DIESEL		
Sistema di raffreddamento	Tipo	Acqua
Numero di giri	rpm	1.500
Cilindrata	cc	4.760
Cilindri N. e disposizione	N° disp.	4 L
Aspirazione	Tipo	Turbo Intercooler
Potenza (Motore) PRP	kWm	91
Consumo al 75% del carico	l/h	16,8
Consumo specifico PRP	g/kWh	220
Regolatore di giri (standard)	Tipo	Meccanico
ALTERNATORE SINCRONO		
Isolamento	Tipo	Classe H
Grado di protezione meccanica	Tipo	IP23
Regolatore di tensione	Tipo	Elettronico

attisani macchine s.r.l.

TUTTO PER DEMOLIRE E PERFORARE

Via Raffaele Costi 115, 00155 Roma
(uscita Tor Cervara A24 Roma-L'Aquila)
Tel e Fax 06/2291304 – 06/2292650
www.attisanimacchine.it info@attisanimacchine.it

Nolo 360°

Pannello elettrico di controllo a comando manuale, integrato e connesso al gruppo elettrogeno, con tutti i circuiti elettronici operativi di: comando, controllo e segnalazione raccolti su un'unica scheda montata sul fronte quadro. Pannello protetto da apposito sportello con oblò e chiusura chiave.

VERSIONE QUADRO MANUALE (MCP)

Strumentazione (digitale)	• Tensione (concatenata a scansione automatica) • Frequenza • Corrente generatore (con commutatore amperometrico) • Potenza: apparente kVA – reale kW – reattiva kVAr • Conta ore • Percentuale del livello carburante • Fattore di potenza cos ϕ • Tensione batteria • Temperatura motore • Pressione olio (con motori serie 1015)
Comandi	• Selettore di alimentazione pannello • Avviamento ed arresto tramite pulsanti integrati nel modulo di comando e controllo generatore • Pulsante arresto di emergenza
Protezioni	• Protezioni motore (bassa pressione olio, alta temperatura motore, guasto carica batteria) • Protezione magnetotermica tripolare dimensionata per la potenza del gruppo elettrogeno • Protezione generatore: sovra/sotto frequenza, sovra/bassa tensione, sovraccarico • Relè differenziale programmabile (sensibilità: 10mA - 5A, tempo di intervento 0-3 sec.)
Uscite	• Morsetti allacciamento potenza (kit prese disponibile su richiesta)